

AUSCHITZKY

HAG EMS005B MINUTERIE MULTIFONCT

Nos Marques > Hager > HABITAT > AUTOMATISME HABITAT > MINUTERIES > HAG EMS005B MINUTERIE MULTIFONCT

<https://auschwitzky.fr/hager-minuterie-multifonction-sanvis-100475795.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGEMS005B

HAG EMS005B MINUTERIE MULTIFONCT

Description



Caractéristiques produit

Minuterie multifonction SanVis

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Unité produit	pièce
Ean13	3250612339938
Référence fabricant	EMS005B
	Mode de pose rail DIN
	Tension assignée d'emploi Ue 195/230/253 V
	Fréquence assignée 50/60 Hz
	Tension de commande 1 230V
	Tension circuit de commande en CA 230 V
	Courant assigné d'emploi en AC1 16 A
	Courant Max. pour cos phi0,6 16 A
	Intensité de repos 100 mA
	Puissance max. avec tubes fluo non compensés 3600 VA
	Puissance consommée 1 VA
	Puissance dissipée totale sous IN 2 W
	Puissance dissipée avec câble 3,3 W
	Puissance dissipée par la commande 0,25 W
	Tension assignée 230 V
	Profondeur produit installé 64 mm
	Longueur 64 mm
	Largeur produit installé 17,5 mm
	Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 1000 VA
	P max. avec tubes fluo duo comp. série 1000 W
	P max. avec lampes à incandescence 2300 W
	Type de montage rail DIN
	Section de raccordement en câble souple 1,5 / 2,5mm²
	Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 2,5mm²
	Type de connexion cage sans vis
	Type de bornier 3 et 4 fils
	Type de contact 1F
	Plage de temporisation 30s, 10min
	Nombre de contacts à fermeture 1
	Recyclage recyclable
Caractéristiques produit	Quick connect oui
	Temps de préavis 40 s
	Type de minuterie électronique
	Indice de protection IP IP20
	Température de stockage 20 à 60 °C
	fonction électronique
	profondeur d'encastrement (mm) 64
	retardement du déclenchement (min) 10
	largeur en nombre de modules 1
	tension de commande 1 (V) 230
	type de tension de commande 1 AC
	fréquence de tension de commande 1 (Hz) 60
	fréquence de tension de commande 2 (Hz) 60
	type de commutation circuit 3 et 4 conducteurs
	réarmement réarmable
	type de tension d'alimentation AC
	tension d'alimentation (V) 230
	courant de commutation max. (cos phi = 0,6) (A) 16
	charge max. de lampe à incandescence (W) 2300
	charge max. de lampe fluorescente (VA) 3600
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA) 1000
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA) 1000
	courant de commutation assigné (A) 16
	contact à poussoir courant de lampe à effluves (mA) 100
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
	QC Boite 1
	QC Carton 108
	QCT PF
	Document(s)
	• Fiche
	• Fiche
Ean13	3250612339938
Code Auschitzky	2361428
Fournisseur	HAGER

Images du produit

