

AUSCHITZKY

# 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio

Nos Marques > Hager > DOMOTIQUE TÉBIS & VDI > TEBIS > VRAC MICROMODULE > 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio

<https://auschwitzky.fr/hager-1-sortie-eclairage-variateur-toutes-charges-2-fils-2-entrees-knx-radio-100471401.html>

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGTRM691E

1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio



## Description

---

1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	03250615989048
	Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 65 % (sans condensation)
	Nombre de liens quicklink max. 20 émetteurs/récepteurs
	Applications Actionneurs de radio KNX
	modèle actionneur de variateur
	Section de raccordement en câble souple 0,5 / 1,5mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement en câble rigide 0,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
	Transformateurs conventionnels 10 ... 175 VA
	Température de service 15 ... 45 °C
	Température de stockage 25 à 70 °C
	Transformateurs électroniques 10 ... 175 W
	Dimensions (Ø x H) 56 x 38 mm
	Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 10 ... 200 W
	Type de connexion cage à vis
	Gamme design principale BERKER.NET
	Série Berker.Net
	Protocole radio Radio KNX
	Fréquence de réception radio 868,3 MHz
	Type de variateur universel
	type de charge universel
	Puissance éclairage incandescent 10/200 W
	Lampes à LED dimmables 3 ... 50 W
	mode de pose encastré
	P max. avec lampes à incandescence 200 W
	Puissance éclairage lampes LED 50 W
	tension (V) 230
	puissance de sortie (W) 200
	QC Carton 60.0
	Système bus oui
	Voyant lumineux oui
	Entrée complémentaire ou de dérogation oui
	Commande manuelle OUI
	Transmitter duty cycle 1 %
	Appareil de la famille TRM
	système de bus radio OUI
	courant de commande max. (mA) 850
	commande auxiliaire possible OUI
	commande sur site/commande manuelle OUI
	avec affichage LED OUI
	système de bus KNX-radio OUI
	radio bidirectionnelle OUI
	QC Boite 1.0
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 40
	QCT PF
	Catégorie du récepteur 2
	Nombre maximum de lampes LED/CFL 8
	Nombre de contacts 1
	x 2
	nombre de sorties 1
	<b>Document(s)</b>
	• Fiche
	• Notice
	• Notice
	• Notice
	• Pep
	• Notice
	• Fiche
	TRM691E
Référence fabricant	
Ean13	3250615989048
Unité produit	pièce
Fournisseur	HAGER
Fréquence	50
Ip	IP20
Hauteur	38 mm
Type	type de produit: actionneur-variateur
Gamme	sortie
Diamètre	56 mm
Code Auschitzky	2366266

# Images du produit

---

